

Chwyetak Soft HPSX

FESTO



Główne cechy

Krótki przegląd

[Link ↗ hpsx](#)

Dzięki miękkim palcom chwytek SoftHPSX służy do ostrożnego chwytania delikatnych przedmiotów, takich jak owoce lub towary luksusowe. Elastycznie dopasowuje się on do różnych kształtów i geometrii. Chwytek znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym i opakowaniowym, a także w innych branżach, w których wymagane jest bezpieczne manipulowanie delikatnymi przedmiotami o różnych kształtach.

- Nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z europejskim rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004
- Ostrożne chwytanie delikatnych przedmiotów dzięki miękkim palcom chwytaka
- Bezpieczeństwo żywności dzięki materiałom nadającym się do kontaktu z żywnością (FDA) i certyfikatowi IP69K
- Mniej przestojów maszyn, mniej konserwacji i czyszczenia dzięki prostej konstrukcji i łatwej instalacji
- Elastyczny chwytek z różnymi rozmiarami i liczbą palców
- Kompatybilność: Ze względu na miękkie palce chwytek nadaje się do stosowania w cobotach i robotach przemysłowych
- Łatwy szybki montaż dzięki znormalizowanemu interfejsowi ISO ISO 50 ze zdefiniowanym pozycjonowaniem
- Dostarczane w pojedynczych elementach do szybkiego i łatwego samodzielnego montażu

Engineering Tools

[Link ↗ engineering tools](#)


Oszczędność czasu dzięki narzędziom inżynierskim: Inteligentna inżynieria dla optymalnego rozwiązania. Naszym celem jest zwiększenie produktywności. A narzędzia inżynierskie istotnie się do tego przyczyniają. W całym łańcuchu wartości pomagają prawidłowo zaprojektować system, wykorzystać nieoczekiwane rezerwy produktywności lub uzyskać większą wydajność. Od pierwszego kontaktu po modernizację maszyny - na każdym etapie projektu natrafisz się na liczne narzędzia, które Ci się przydadzą.

Wybór chwytaka:

- Narzędzie to pomaga znaleźć odpowiednie chwytaki poprzez proste wprowadzanie dokładnych parametrów dla danego zastosowania

Liczba palców

[2] 2 szt.



[3] 3 szt.



[4] 4 szt.



Główne cechy

Podłączenie do robota

[RA50] Kołnierz ISO 9409-1-50-4-M6


Chwytek z przyłączem do robota umożliwia szybką integrację z lekkim środowiskiem robota.

Chwytek można podłączyć do dużej liczby robotów za pośrednictwem interfejsu ISO 9409-1-50-4-M6. Na przykład do robotów następujących producentów:

- Roboty uniwersalne
- Fanuc
- Hanwha
- Aubo
- Doosan

Zakres dostawy chwytaka z przyłączem robota obejmuje również trzpień centrujący wymagany do montażu.

Przegląd



Zasada działania jednostki sterującej:

[1] Element pozycjonujący:

- Przesuń chwytek nad chwytny obiekt
- Chwytek jest odpowietrzony

[2] Open:

- Odpowietrzyć lub zwiększyć ciśnienie w chwytaku, aby otworzyć palce chwytaka
- Wyrównaj chwytek z chwytnym obiektem

[3] Chwytnie:

- Zasilić chwytek podciśnieniem, aby zamknąć jego palce
- Palce chwytaka elastycznie dopasowują się do kształtu chwytnego przedmiotu
- Odpowiednia regulacja podciśnienia, aby chwytny obiekt był trzymany delikatnie i bezpiecznie

[4] Odkładanie:

- Odpowietrzyć lub zwiększyć ciśnienie w chwytaku, aby otworzyć palce chwytaka
- Odsunąć chwytek od chwytnego obiektu

Kod zamówieniowy

001	Seria	
HPSX	Chwytek Soft	

002	Wielkość [mm]	
40	40	
70	70	
100	100	

003	Liczba palców	
2	2 szt.	
3	3 szt.	
4	4 szt.	

004	Materiał	
S	Silikon	

005	Twardość w skali Shore'a	
40	40	

006	Kolor	
BU	Niebieski	

007	Podłączenie do robota	
RA50	Kołnierz ISO 9409-1-50-4-M6	

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Dane techniczne obowiązują dla następujących warunków:

Chwytny obiekt: Stalowa kula o gładkiej, tocznej powierzchni

Średnica:

- HPSX-40: Ø30/55 mm
- HPSX-70: Ø55/80 mm
- HPSX-100: Ø80/110 mm

Masa:

- HPSX-40: 50 g
- HPSX-70: 200 g
- HPSX-100: 500 g

W przypadku chwytania innych obiektów wartości mogą się różnić.

Obiekty o ostrych krawędziach mogą wpływać na żywotność membrany inwersyjnej.

Wielkość	40			70			100		
Liczba palców chwytaka	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Skok roboczy	0 ... 55 mm			20 ... 90 mm			30 ... 125 mm		
Konstrukcja	dopasowanie tarcie								
Typ napędu	pneumatyczny								
Sposób działania	Dwustronnego działania								
Funkcja chwytaka	Adaptacyjny								
Przyłącze pneumatyczne	G1/4								
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	5 Hz								
Typ mocowania	po ISO 9409-1-50-4-M6								
Pozycja montażu	dowolny								
Min. średnica do uchwycenia	30 mm			55 mm			80 mm		
Maks. średnica do uchwycenia	55 mm			80 mm			110 mm		
Całkowita siła chwytu	5 N		9 N	7 N	10 N	11 N	15 N	22 N	23 N
Waga produktu	240 g	248 g	262 g	299 g	318 g	329 g	532 g	582 g	632 g
Twardość w skali Shore'a	A 40 +5								
Kolor	niebieski								

Warunki pracy i otoczenia

Wielkość	40	70	100
Ciśnienie robocze	-0,085 ... 0,02 MPa		
Ciśnienie robocze	-0,85 ... 0,2 bar		
Ciśnienie robocze	-12,325 ... 2,9 psi		
Ciśnienie rozrywające pokrywę	0,06 MPa		
Ciśnienie rozrywające pokrywę	0,6 bar		
Ciśnienie rozrywające pokrywę	8,7 psi		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Temperatura otoczenia ¹⁾	0 ... 60°C		
Dopuszczenie do branż spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale		
Stopień ochrony	IP69K		
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6		
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo ²⁾	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne		

1) Należy zwrócić uwagę na zakres stosowania wyłączników zbliżeniowych.


2) Więcej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk

Dane techniczne

Materiały			
Wielkość	40	70	100
Materiał adaptera	Wzmocniony PA		
Materiał pokrywy	Wzmocniony PA		
Materiał palców chwytaka	VMQ (silikon), wykrywalny metal		
Materiał śrub	Stal nierdzewna		
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS		
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III		

Wymiary

Wymiary – Chwytek miękki HPSX z 2 palcami

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Zespół adaptera HAMA-MA-B33-RA50
 [2] Zespół mocujący HAMA-MM-B33-...
 [3] Szczęka chwytaka HAMA-GA-B33-....S-40-BU

	D1 max.	D2 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø −0,4	D6 ø −0,1	D7 ø h8	D8 ø
HPSX-40-2-S-40-BU-RA50	76,4	45,2 ±0,35	17,5 ±0,2	66,6	66	31,3	6	50
HPSX-70-2-S-40-BU-RA50	98	70 ±0,5	34 ±0,35	89				
HPSX-100-2-S-40-BU-RA50	136	98 ±0,5	46 ±0,35	120				
	D9 ø +0,2	D10 ø +0,05	EE	H1	H2 ±0,4	H3	H4	H5 ±0,2
HPSX-40-2-S-40-BU-RA50	6,5	6	G1/4	123,8	38	53,7	17	50,2
HPSX-70-2-S-40-BU-RA50				132,3	46,3	60,7	18,4	
HPSX-100-2-S-40-BU-RA50				162,9	65	83,7	26	
	H6	H7	H8	T1 +0,1	W2	W3		
HPSX-40-2-S-40-BU-RA50	25,7	3	5,6	4,4	90°	45°		
HPSX-70-2-S-40-BU-RA50								
HPSX-100-2-S-40-BU-RA50								

Wymiary

Wymiary – Chwytek miękki HPSX z 3 palcami

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Zespół adaptera HAMA-MA-B33-RA50
- [2] Zespół mocujący HAMA-MM-B33-...
- [3] Szczeka chwytaka HAMA-GA-B33-...-S-40-BU


Wymiary

	D1 max.	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø -0,4	D6 Ø -0,1	D7 Ø h8	D8 Ø
HPSX-40-3-S-40-BU-RA50	76,4	45,2 ±0,35	17,5 ±0,2	66,6	66	31,3	6	50
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50	98	70 ±0,5	34 ±0,35	89				
HPSX-100-3-S-40-BU-RA50	136	98 ±0,5	46 ±0,35	120				
	D9 Ø +0,2	D10 Ø +0,05	EE	H1	H2 ±0,4	H3	H4	H5 ±0,2
HPSX-40-3-S-40-BU-RA50	6,5	6	G1/4	123,8	38	53,7	17	50,2
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50				132,3	46,3	60,7	18,4	
HPSX-100-3-S-40-BU-RA50				162,9	65	83,7	26	
	H6	H7	H8	T1 +0,1	W1	W2	W3	W4
HPSX-40-3-S-40-BU-RA50	25,7	3	5,6	4,4	60°	90°	45°	120°
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50								
HPSX-100-3-S-40-BU-RA50								

Wymiary

Wymiary – Chwytek miękki HPSX z 4 palcami

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Zespół adaptera HAMA-MA-B33-RA50
- [2] Zespół mocujący HAMA-MM-B33-...
- [3] Szczeka chwytaka HAMA-GA-B33-...-S-40-BU

Wymiary


	D1 max.	D2 ∅	D3 ∅	D4 ∅	D5 ∅ −0,4	D6 ∅ −0,1	D7 ∅ h8	D8 ∅
HPSX-40-4-S-40-BU-RA50	76,4	45,2 ±0,35	17,5 ±0,2	66,6	66	31,3	6	50
HPSX-70-4-S-40-BU-RA50	98	70 ±0,5	34 ±0,35	89				
HPSX-100-4-S-40-BU-RA50	136	98 ±0,5	46 ±0,35	120				

	D9 ∅ +0,2	D10 ∅ +0,05	EE	H1	H2 ±0,4	H3	H4	H5 ±0,2
HPSX-40-4-S-40-BU-RA50	6,5	6	G1/4	123,8	38	53,7	17	50,2
HPSX-70-4-S-40-BU-RA50				132,3	46,3	60,7	18,4	
HPSX-100-4-S-40-BU-RA50				162,9	65	83,7	26	

	H6	H7	H8	T1 +0,1	W1	W2	W3	
HPSX-40-4-S-40-BU-RA50	25,7	3	5,6	4,4	90°	90°	45°	
HPSX-70-4-S-40-BU-RA50								
HPSX-100-4-S-40-BU-RA50								

Wymiary


Wymiary – Zespół adaptera HAMA-MA-B33-RA50 Pobieranie danych CAD www.festo.com



	D1 ∅ -0,4	D2 ∅ +0,2	D3 ∅	D4 ∅	D5 ∅ +0,2	D6	D7 ∅ +0,05	H1 ±0,2	H2 -0,1	R1	W1	W2
HAMA-MA-B33-RA50	66	66	50	50	6,5	G1/4	6	50	3	~2,5	90°	45°

Wymiary

Wymiary – Zespół mocujący HAMA-MM-B33-40

Pobieranie danych CAD www.festo.com


- [1] Pokrywa HAMA-MM-B33-40-C
 [2] Płyta podstawowa HAMA-MM-B33-40-B
 [3] Śruba DIN 7984-M4x8-A4-70



	D1 Ø +0,2	D2 Ø +0,2	D3 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	W1	W2
HAMA-MM-B33-40	65,6	58,8	20,7	50	34	~24,1	17	90°	45°

Wymiary


Wymiary – Zespół mocujący HAMA-MM-B33-70 Pobieranie danych CAD www.festo.com



	B1	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	R1	R2	W1	W2
	-0,1	+0,2/-0,1	+0,3									
HAMA-MM-B33-70	2	88	83	34	50	34	~27,2	18,4	~4,3	~1,6	90°	45°

Wymiary

Wymiary – Zespół mocujący HAMA-MM-B33-100

Pobieranie danych CAD www.festo.com


- [1] Pokrywa HAMA-MM-B33-100-C
 [2] Płyta podstawowa HAMA-MM-B33-100-B
 [3] Śruba ISO 4762-M6x8-A4-70

	B1	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø
	-0,1	±0,3	+0,3/-0,1				
HAMA-MM-B33-100	2	120,3	113	40	13,1	50	40

	H1	H2	R1	R2	W1	W2
HAMA-MM-B33-100	~38,6	26	~3,9	~1,6	90°	45°

Wymiary

Wymiary – Szczeka chwytaka HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU Pobieranie danych CAD www.festo.com




	B1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	±0,15	∅ ±0,4	∅ max.	∅ ±0,4	∅ ±0,2	∅ ±0,35	∅
HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU	6,9	66,7	76,4	39,9	17,5	46	33

	H1	H2	L1	R1	R2	R3	R4
	+0,5	±0,2	±0,2	±0,3		+0,3	+0,3
HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU	38	21	19,5	3,5	5	3	3

Wymiary

Wymiary – Szczeka chwytaka HAMA-GA-B33-40-3-S-40-BU


Pobieranie danych CAD www.festo.com

	B1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	±0,15	∅ ±0,4	∅ max.	∅ ±0,4	∅ ±0,2	∅ ±0,35	∅
HAMA-GA-B33-40-3-S-40-BU	6,9	66,7	76,4	39,9	17,5	46	33

	H1	H2	L1	R1	R2	R3	R4
	+0,5	±0,2	±0,2	±0,3		+0,3	+0,3
HAMA-GA-B33-40-3-S-40-BU	38	21	19,5	3,5	5	3	3

Wymiary

Wymiary – Szczęka chwytaka HAMA-GA-B33-40-4-S-40-BU Pobieranie danych CAD www.festo.com




	B1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	±0,15	∅ ±0,4	∅	∅ ±0,4	∅ ±0,2	∅ ±0,35	∅
HAMA-GA-B33-40-4-S-40-BU	6,9	66,7	76,4	39,9	17,5	46	33

	H1	H2	L1	R1	R2	R3	R4
	+0,5	±0,2	±0,2	±0,3		+0,3	+0,3
HAMA-GA-B33-40-4-S-40-BU	38	21	19,5	3,5	5	3	3

Wymiary

Wymiary – Szczeka chwytaka HAMA-GA-B33-70-2-S-40-BU


Pobieranie danych CAD www.festo.com

	B1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	±0,15	∅ +1	∅ max.	∅ ±0,5	∅ ±0,35	∅ +0,1/-0,3	∅
HAMA-GA-B33-70-2-S-40-BU	6	89	98	70	34	71,5	59,4

	H1	H2	L1	R1	R2	R3	R4
	+0,7	+0,2	+0,2/-0,1	±1		+0,6	+0,6
HAMA-GA-B33-70-2-S-40-BU	46,3	18	34,3	5	~3,4	3	3

Wymiary

Wymiary – Szczeka chwytaka HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU Pobieranie danych CAD www.festo.com




	B1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	±0,15	∅ +1	∅ max.	∅ ±0,5	∅ ±0,35	∅ +0,1/-0,3	∅
HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU	6	89	98	70	34	71,5	59,4

	H1	H2	L1	R1	R2	R3	R4
	+0,7	+0,2	+0,2/-0,1	±1		+0,6	+0,6
HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU	46,3	18	34,3	5	~3,4	3	3

Wymiary

Wymiary – Szczeka chwytaka HAMA-GA-B33-70-4-S-40-BU



Pobieranie danych CAD www.festo.com

	B1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	±0,15	∅ +1	∅ max.	∅ ±0,5	∅ ±0,35	∅ +0,1/-0,3	∅
HAMA-GA-B33-70-4-S-40-BU	6	89	98	70	34	71,5	59,4

	H1	H2	L1	R1	R2	R3	R4
	+0,7	+0,2	+0,2/-0,1	±1		+0,6	+0,6
HAMA-GA-B33-70-4-S-40-BU	46,3	18	34,3	5	~3,4	3	3

Wymiary

Wymiary – Szczęka chwytaka HAMA-GA-B33-100-2-S-40-BU


Pobieranie danych CAD www.festo.com

	B1	D1 ø	D2 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø
	±0,15	+0,8	max.	±0,5	±0,35	±0,4	
HAMA-GA-B33-100-2-S-40-BU	8,4	120,3	136	98	46	100,5	87,5

	H1	H2	L1	R1	R2	R3	R4
	±0,4	+0,4	+0,3/-0,1	±1	+0,1	+0,6	+0,6
HAMA-GA-B33-100-2-S-40-BU	65	22	48,3	7	5	3	3

Wymiary

Wymiary – Szczeka chwytaka HAMA-GA-B33-100-3-S-40-BU


Pobieranie danych CAD www.festo.com

	B1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	±0,15	∅ +0,8	∅ max.	∅ ±0,5	∅ ±0,35	∅ ±0,4	∅
HAMA-GA-B33-100-3-S-40-BU	8,4	120,3	136	98	46	100,5	87,5

	H1	H2	L1	R1	R2	R3	R4
	±0,4	+0,4	+0,3/-0,1	±0,1	+0,1	+0,6	+0,6
HAMA-GA-B33-100-3-S-40-BU	65	22	48,3	7	5	3	3

Wymiary

Wymiary – Szczeka chwytaka HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Pobieranie danych CAD www.festo.com

	B1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	±0,15	∅ +0,8	∅ max.	∅ ±0,5	∅ ±0,35	∅ ±0,4	∅
HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU	8,4	120,3	136	98	46	100,5	87,5

	H1	H2	L1	R1	R2	R3	R4
	±0,4	+0,4	+0,3/-0,1	±1	+0,1	+0,6	+0,6
HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU	65	22	48,3	7	5	3	3

Dane do zamówienia

Chwytek miękki HPSX z 2 palcami					
	Wielkość ¹⁾	Skok roboczy	Podłączenie do robota	Nr części	Typ
	40	0 ... 55 mm	Kołnierz ISO 9409-1-50-4-M6	8207885	HPSX-40-2-S-40-BU-RA50
	70	20 ... 90 mm		8207888	HPSX-70-2-S-40-BU-RA50
	100	30 ... 125 mm		8207891	HPSX-100-2-S-40-BU-RA50

1) Chwytek HPSX jest dostarczany w trzech osobnych zestawach: HAMA-MA, HAMA-MM i HAMA-GA. Zestawy są również dostępne jako osprzęt.

Chwytek miękki HPSX z 3 palcami					
	Wielkość ¹⁾	Skok roboczy	Podłączenie do robota	Nr części	Typ
	40	0 ... 55 mm	Kołnierz ISO 9409-1-50-4-M6	8207886	HPSX-40-3-S-40-BU-RA50
	70	20 ... 90 mm		8207889	HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
	100	30 ... 125 mm		8207892	HPSX-100-3-S-40-BU-RA50


1) Chwytek HPSX jest dostarczany w trzech osobnych zestawach: HAMA-MA, HAMA-MM i HAMA-GA. Zestawy są również dostępne jako osprzęt.

Chwytek miękki HPSX z 4 palcami					
	Wielkość ¹⁾	Skok roboczy	Podłączenie do robota	Nr części	Typ
	40	0 ... 55 mm	Kołnierz ISO 9409-1-50-4-M6	8207887	HPSX-40-4-S-40-BU-RA50
	70	20 ... 90 mm		8207890	HPSX-70-4-S-40-BU-RA50
	100	30 ... 125 mm		8207884	HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

1) Chwytek HPSX jest dostarczany w trzech osobnych zestawach: HAMA-MA, HAMA-MM i HAMA-GA. Zestawy są również dostępne jako osprzęt.

Przegląd urządzeń peryferyjnych

Chwytek HPSX





Osprzęt		→ Strona/Internet
Typ/kod zamówieniowy	Opis	
[1] Chwytek Soft HPSX	Chwytek HPSX jest dostarczany w trzech osobnych zestawach: • Zespół adaptera HAMA-MA • Zespół mocujący HAMA-MM • Szczeka chwytaka HAMA-GA Zestawy są również dostępne jako osprzęt.	hpsx
[2] Połączenie śrubowe NPCK	Do podłączenia przewodów sprężonego powietrza o kalibrowanej średnicy zewnętrznej	npck
[2] Złącze wtykowe ze stali nierdzewnej NPQR	Do podłączenia przewodów do sprężonego powietrza o kalibrowanej średnicy zewnętrznej	npqr
[3] Czujnik ciśnienia SPAN	Do monitorowania sprężonego powietrza	28
[4] Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPI:	Do elektronicznego sterowania sprężonym powietrzem	29
[5] Generator podciśnienia OVPN	Do generowania podciśnienia	29
[6] Generator podciśnienia OVEM	Do generowania podciśnienia	29
[7] Szczeka chwytaka HAMA-GA	Należy do zakresu dostawy chwytaka HPSX	28


Przegląd urządzeń peryferyjnych


Osprzęt		→ Strona/Internet
Typ/kod zamówieniowy	Opis	
[8] Zespół mocujący HAMA-MM	Należy do zakresu dostawy chwyta HPSX	28
[9] Zespół adaptera HAMA-MA	Należy do zakresu dostawy chwyta HPSX	28

Osprzęt


Zespół adaptera HAMA-MA						
	Opis	Typ mocowania	Materiał adaptera	Waga produktu	Nr części	Typ
	dla wielkości 40, 70, 100	po ISO 9409-1-50-4-M6	Wzmocniony PA	91 g	8203455	HAMA-MA-B33-RA50

Zestaw montażowy HAMA-MM					
	Opis	Materiał pokrywy	Waga produktu	Nr części	Typ
	Dla wielkości 40	Wzmocniony PA	81 g	8203456	HAMA-MM-B33-40
	Dla wielkości 70		113 g	8203464	HAMA-MM-B33-70
	Do wielkości 100		226 g	8203460	HAMA-MM-B33-100


Nasadka na palec chwytaka HAMA-GA						
	Opis	Liczba palców chwytaka	Materiał palców chwytaka	Waga produktu	Nr części	Typ
	Dla wielkości 40	2	VMQ (silikon), wykrywalny metal	68 g	8203480	HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU
		3		76 g	8203481	HAMA-GA-B33-40-3-S-40-BU
		4		90 g	8203483	HAMA-GA-B33-40-4-S-40-BU
	Dla wielkości 70	2		95 g	8203484	HAMA-GA-B33-70-2-S-40-BU
		3		114 g	8203485	HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU
		4		125 g	8203486	HAMA-GA-B33-70-4-S-40-BU
	Do wielkości 100	2		215 g	8203487	HAMA-GA-B33-100-2-S-40-BU
		3		265 g	8203488	HAMA-GA-B33-100-3-S-40-BU
		4		315 g	8203482	HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU


Czujnik ciśnienia SPAN						
	Zakres pomiaru ciśnienia	Wyjście analogowe	Opcje ustawień	Przyłącze pneumatyczne	Nr części	Typ
	-1 ... 1 bar	0 - 10 V 4 - 20 mA 1 - 5 V	IO-Link® Teach-In przy pomocy wyświetlacza i przycisków	Gwint zewnętrzny G1/8 Gwint wewnętrzny M5	8035534	SPAN-B2R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

Link  span

Kable przyłączeniowe NEBS, proste						
	Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	Długość kabla	Nr części	Typ
	Układ przyłączy L1j	Otwarty koniec	4	2,5 m	572576	NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

Osprzęt

Kable przyłączeniowe NEBA, proste						
	Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	Długość kabla	Nr części	Typ
	M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101	Otwarty koniec	5	2,5 m	8078242	NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE5
				5 m	8078243	NEBA-M12G5-U-5-N-LE5

Kable przyłączeniowe NEBA, kątowe						
	Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	Długość kabla	Nr części	Typ
	M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101	Otwarty koniec	5	2,5 m	8078251	NEBA-M12W5-U-2.5-N-LE5
				5 m	8078252	NEBA-M12W5-U-5-N-LE5